

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.kometa53.nt-rt.ru || kam@nt-rt.ru

ПУСКОЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



УЗД-2М - УСТРОЙСТВО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ

Устройство запуска автомобильное предназначено для облегчения запуска двигателя внутреннего сгорания, оснащенных стартерами 12,24В. Применяется при затрудненных условиях запуска двигателя. Выходной кабель установки оснащен клещами – «крокодилами» для подключения к клеммам стартера или АКБ. Имеет автоматическое отключение при перегрузках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети питания - 380В, частота 50Гц;

Потребляемая мощность - 15кВт;

Электрическое напряжение на зажимах пусковых проводов - 12,24В;

Номинальный постоянный ток при работе под нагрузкой - 650А;

Габаритные размеры - 460х600х800мм

АВТОМОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАПУСКА - УЗД-5-1000

предназначено для запуска двигателя со стартером 3,3 кВт (5 л.с.) при напряжении системы электрооборудования транспортного средства 12 В и до 11 кВт (15 л.с.) при напряжении 24 В. Применяется при затрудненных условиях запуска двигателей (при низких температурах, разряженном или отсутствующем аккумуляторе и т. п.). Выходной кабель установки оснащен клещами – «крокодилами» для подключения к клеммам стартера или аккумулятора. Имеет автоматическое отключение при перегрузках. Устройство сертифицировано, соответствует требованиям безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети 380В, частота 50Гц;

Количество режимов работы:

Режим «Пуск 12В» кратковременный

Режим «Пуск 24В» кратковременный

Максимальный пусковой ток:

Режим «Пуск 12В» - 500А

Режим «Пуск 24В» - 1000А

Потребляемая мощность - 15кВА;

Пусковые напряжения:

Режим «Пуск 12В» при токе нагрузки 300А - 12-4;

Режим «Пуск 24В» при токе нагрузки 600А - 24-8;

Габаритные размеры - 460х600х700 мм;

Масса - 70кг

АВТОМОБИЛЬНОЕ ПУСКО ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО - УЗД-3-2Х132

предназначена для запуска автомобильных двигателей. В корпусе установки встроены две аккумуляторные батареи (6ТСТ132ЭМС), предназначенные для запуска двигателей внутреннего сгорания, оснащенных 12, 24В оборудованием, и автомобильное зарядное устройство, позволяющее производить зарядку одного 24В аккумулятора или до 2-х однотипных 12В аккумуляторов, а также зарядку встроенных АКБ. Установка предназначена для эксплуатации в районах с холодным и умеренным климатом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети -220В, частота -50Гц;

Количество режимов работы:

Режим «Заряд» длительный

Режим «Пуск» кратковременный;

Максимальный зарядный ток - 18А;

Максимальная потребляемая мощность - 700Вт;

Выходные напряжения - 12-4В;

Максимальный пусковой ток – 390А;

Габаритные размеры - 950x780x560 мм;

Масса - 120 кг

ПУСКОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО - УЗД-3-2Х190

предназначено для запуска автомобильных двигателей. В корпусе установки встроены две аккумуляторные батареи (6ТСТ190ЭМС), предназначенные для запуска двигателей внутреннего сгорания, оснащенных 12, 24В оборудованием, и зарядное устройство, позволяющее производить зарядку одного 24В аккумулятора или до 2-х однотипных 12В аккумуляторов, а также зарядку встроенных АКБ. Установка предназначена для эксплуатации в районах с холодным и умеренным климатом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети - 220В, частота - 50Гц;

Количество режимов работы:

Режим «Заряд» длительный

Режим «Пуск» кратковременный;

Максимальный зарядный ток - 18А;

Максимальная потребляемая мощность - 700Вт;

Выходные напряжения - 24-9В;

Максимальный пусковой ток – 500А;

Габаритные размеры - 950x780x560 мм;

Масса - 140 кг

АВТОМОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПУСКОЗАРЯДНОЕ ПЗУ-500

предназначено для запуска автомобильных двигателей с током потребления стартером не более 500 А и зарядки до 5-ти АКБ емкостью до 190 Ач в условиях АТП, СТО и автостоянок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания - 380В, частота 50Гц;

Режим работы пуско-зарядное устройство ПЗУ-500:

Режим 1 - «Заряд» длительный

Режим 2 - «Запуск» кратковременный;

Максимальный пусковой ток - 500А;

Максимальный зарядный ток – 5 каналов по 20А;

Регулировка зарядного тока – плавная;

Потребляемая мощность:

при «заряде» – 1,2 кВА

при "запуске" - 12 кВА;

Выходное напряжение:

при «Заряде» - 0-15В

при «Пуске» - 0-28В;

Пусковые напряжения:

Режим «Пуск 12В» при токе нагрузки 300А - 12-4В

Режим «Пуск 24В» при токе нагрузки 400А - 24-8В;

Габаритные размеры - 480х600х880мм;

Масса - 60кг

АВТОМОБИЛЬНОЕ ПУСКОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО - ПЗУ-М

Предназначено для запуска двигателей внутреннего сгорания, оснащенных стартерами 12 В и 24 В с током потребления не более 400 А и одновременной зарядки аккумуляторных батарей емкость до 190 Ач в условиях автотранспортных предприятий, станций технического обслуживания автомобилей, автостоянок и частных гаражей. Имеет защиту по зарядному току.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение питания - 220В

Частота - 50 Гц

Количество режимов работы: Режим "Заряд" длительный; Режим "Пуск" кратковременный

Пусковой ток - 400А

Зарядный ток - 20 А

Максимальная потребляемая мощность при зарядке - 500 Вт

Габаритные размеры - 550x245x36 мм

Масса - 30 кг

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93