

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.kometa53.nt-rt.ru || kam@nt-rt.ru

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ЗУ

Зарядное устройство предназначено для зарядки одновременно до 6-ти АКБ емкостью до 190 Ач в условиях АТП и СТО. При меньшей массе и габаритных размерах отличается от аналогов простотой в эксплуатации. Зарядное устройство соответствует требованиям безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания 220В, частота 50Гц
Максимально допустимый зарядный ток - 20А
Потребляемая мощность - 1500Вт
Габаритные размеры - 460x235x340мм
Масса - 25кг

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ЗУ-М

Устройство предназначено для заряда автомобильных стартерных аккумуляторных батарей на 12 и 24В емкостью до 300 А-час и предпускового подзаряда в условиях АТП и СТО. Устройство позволяет производить заряд одновременно до 6-ти однотипных АКБ номинальным напряжением 12 В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания – 220В, 50Гц
Максимальный зарядный ток – 30А
Максимальная потребляемая мощность – 1500Вт
Габаритные размеры – 460x235x340 мм
Масса – 30кг

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ЗУ-12/20-1-А

Зарядное устройство предназначено для заряда автомобильных кислотных аккумуляторных батарей емкостью от 10 до 215Ач, напряжением 12В и предпусковой подзарядки в условиях АТП и СТО. Устройство обеспечивает автоматическое отключение канала по мере заряда подключенного к устройству аккумулятора. Имеется защита от короткого замыкания и от неправильного подключения (переполюсовки).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание - 220В частотой 50Гц

Максимальный зарядный ток - 20 А

Количество каналов - 1

Максимальная потребляемая мощность - 500Вт

Регулировка зарядного тока - плавная

Режимы работы - автоматический, ручной

Габаритные размеры – 275х335х325 мм

Масса - 15 кг

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ЗУ-12/20-2-А

Двухканальное зарядное устройство предназначено для заряда АКБ емкостью от 10 до 215 Ач напряжением 12В и предпускового подзаряда в условиях АТП, СТО и гаражей. Позволяет заряжать одновременно до 2-х АКБ. Каналы устройства полностью независимы, что позволяет осуществлять заряд АКБ различной емкости и степени заряженности. Обеспечивает автоматическое отключение канала по мере заряда подключенного к данному каналу аккумулятора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания - 220В, частота 50Гц

Количество каналов - 2

Максимально допустимый зарядный ток на каждом канале - 20А

Регулировка тока - плавная

Потребляемая мощность - 1000Вт

Защита от неправильного подключения (переполюсовки) - имеется

Защита от короткого замыкания - имеется

Режимы работы - автоматический, ручной

Габаритные размеры 275х335х325мм

Масса - 15кг

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ЗУ-12/20-4-А

Четырехканальное автоматическое зарядное устройство предназначено для заряда АКБ емкостью от 44 до 190 Ач напряжением 12В и предпускового подзаряда в условиях АТП, СТО и гаражей. Устройство позволяет производить зарядку до 4-х АКБ. Каналы устройства полностью независимы, поэтому с его помощью можно заряжать АКБ различной емкости и степени заряженности. Устройство обеспечивает автоматическое отключение канала по мере заряда, подключенного к данному каналу аккумулятора. Имеется защита от неправильного подключения (переполюсовки) и защита от короткого замыкания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания - 220В, частота 50Гц;

Количество каналов - 4;

Максимально допустимый зарядный ток на каждом канале, не более 20А;

Регулировка тока - плавная;

Потребляемая мощность - 1300Вт;

Габаритные размеры 400х290х380мм;

Масса - 30кг

Зарядное устройство ЗУ-12/20-6-А

Шестиканальное автоматическое зарядное устройство предназначено для заряда кислотных АКБ емкостью от 10 до 215 Ач напряжением 12В и предпускового подзаряда в условиях АТП, СТО и гаражей. Позволяет одновременно производить зарядку до 6-ти АКБ. Каналы устройства полностью независимы, поэтому с его помощью можно производить заряд АКБ различной емкости и степени заряженности. Устройство обеспечивает автоматическое отключение канала по мере заряда подключенного к данному каналу аккумулятора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания - 220В, частота 50Гц;

Количество каналов - 6;

Максимально допустимый зарядный ток на каждом канале - 20А;

Регулировка тока - плавная;

Потребляемая мощность - 3000 Вт;

Защита от неправильного подключения (переполюсовки) - имеется;

Защита от короткого замыкания - имеется;

Режимы работы - автоматический, ручной;

Габаритные размеры 470х435х375мм;

Масса - 45кг

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ЗУ-12/24-20

Устройство предназначено для заряда автомобильных кислотных аккумуляторных батарей емкостью от 10 до 215 А.ч. Устройство позволяет заряжать одну батарею номинальным

напряжением 12 В, либо одну батарею номинальным напряжением 24 В, либо две последовательно соединенные батареи номинальным напряжением 12В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение параметра
Напряжение однофазной питающей сети, В	220
Частота питающего напряжения, Гц	50
Максимальный допустимый зарядный ток, А	20
Режим заряда, В	12/24
Напряжение заряда, В: - в режиме 12 В (один аккумулятор) - в режиме 24 В (два аккумулятора)	12 – 18 24 – 37
Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более	1000
Регулировка зарядного тока	Ступенчатая
Защита от короткого замыкания зарядных проводов	Имеется
Габаритные размеры, мм, не более - длина - ширина - высота	275 335 330
Масса, кг, не более	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4.2
Степень защиты	IP 20

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ЗУ-12/30-4-А

Четырехканальное автоматическое зарядное устройство предназначено для заряда АКБ емкостью от 10 до 300 Ач напряжением 12В и предпускового подзаряда в условиях АТП, СТО и гаражей. Устройство позволяет производить зарядку до 4-х АКБ. Каналы устройства полностью независимы, поэтому с его помощью можно заряжать АКБ различной емкости и степени заряженности. Устройство обеспечивает автоматическое отключение канала по мере заряда, подключенного к данному каналу аккумулятора. Имеется защита от неправильного подключения (переполюсовки) и защита от короткого замыкания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания - 220В, частота 50Гц;

Количество каналов - 4;

Максимально допустимый зарядный ток на каждом канале, не более 30А;

Регулировка тока - плавная;

Потребляемая мощность - 2500Вт;

Габаритные размеры 470х435х375мм.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93