

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.kometa53.nt-rt.ru || kam@nt-rt.ru

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ ТДЭ-180

Трансформатор сварочный предназначен для использования при проведении ручных сварочных работ переменным током электродами с покрытием.

Технические характеристики :

Напряжение питающей сети.....220В + - 20

Номинальная частот.....50Гц

Номинальный сварочный ток.....180А

Пределы регулирования сварочного

тока.....80-180А

Число режимов работы.....6

Номинальное рабочее напряжение.....27

Потребляемая мощность

при номинальном сварочном токе.....11кВА

Степень защиты.....IP22

Климатическое исполнение.....У3

Масса.....35кг

Габаритные размеры.....345x280x410 мм

положение подключенных сварочных проводов (режим)	Сварочный ток,А	Напряжение холостого хода, В	Диаметр электрода, мм	ПН, %	Время работы, мин.	Время паузы, мин	Вид операции
1-3 (I)	80	55	2,0	70	3,5	1,5	Сварка
2-3 (II)	100	42	2,5	60	3,0	2,0	Сварка
1-4 (III)	120	62	3,0	50	2,5	2,5	Сварка
2-4 (IV)	140	48	3,25	40	2,0	3,0	Сварка
1-5 (V)	160	76	4,0	30	1,5	3,5	Сварка
2-5 (VI)	180	62	5,0	25	1,25	3,75	Сварка
2-5 (VI)	180	62	3,0	25	1,25	3,75	Резка

ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ ТДЭ-140

Предназначен для использования при проведении ручных сварочных работ переменным током электродами с покрытием.

Технические характеристики сварочного трансформатора

Наименование параметра	Значение параметра
Напряжение питающей сети,В	220+-20
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный сварочный ток, А	180
Пределы регулирования сварочного тока, А	80-180
Число режимов работы	6
Номинальное рабочее напряжение	27
Потребляемая мощность при номинальном сварочном токе, кВА	11
Степень защиты	IP22
Климатическое исполнение	У3
Габаритные размеры, мм	345x280x410

ПОЛУАВТОМАТ СВАРОЧНЫЙ (ОДНОКОРПУСНОЙ) ПДГ-240

Технические характеристики:

- Питание,3*380В, 50Гц
- Максимальная потребляемая мощность.....7,0 кВА
- Сварочный ток при ПВ% 30, 50, 100.....240А, 210А, 120А
- Пределы регулирования сварочного тока.....40-240А
- Пределы регулирования напряжения сварочной цепи.....16-26В
- Длительность цикла.....10 мин
- Число ступеней регулирования сварочного напряжения.....7
- Диапазон регулирования скорости подачи проволоки.....0-980 м/час
- Масса электродной проволоки в кассете.....5 кг
- Расход защитного газа.....4-22 л/мин
- Диаметр электродной проволоки.....0,8-1,2 мм
- Габаритные размеры, мм.....500x527x618
- Масса, кг.....65

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93